

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ S212-W

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να Ανοίξει την πόρτα Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε δίεση (#) ή περνάμε την κάρτα , το φως γίνεται πράσινο και ανοίγει η πόρτα.

**Για να αλλάξει κωδικό ο χρήστης** (χωρίς να χρειαστεί να μπει στο προγραμματισμό)

- Πατάμε ID # ΠΑΛΙΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΝΕΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΞΑΝΑ\_ΝΕΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ\_#

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ	<b>+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>
ΜΑΥΡΟ	<b>- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NORMAL CLOSED, NC
ΜΟΒ	ΜΕΣΑΙΑ ΛΗΨΗ, COM
ΜΠΛΕ	NORMAL OPEN, NO
ΡΟΖ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΦΥΣΤΙΚΙ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΦΕ	Συνδέουμε μια μαγνητική επαφή στην πόρτα και εάν η επαφή μείνει ανοιχτή πάνω από 1 λεπτό, δίνει συναγερμό. Για να ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, πληκτρολογούμε: MASTER ΚΩΔΙΚΟ και δίνουμε την εντολή 61#. Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή, πατάμε 60#, η οποία είναι By Deafault.
ΓΚΡΙ	Εντολή σειρήνας GO -(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ, (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΑΣΠΡΟ	D1
ΠΡΑΣΙΝΟ	D0

## ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

**Για είσοδο στον προγραμματισμό:** \* MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ # (Ο εργοστασιακός Master Κωδικός είναι **999999**).

**Για αλλαγή του Master Κωδικού:** 0 νέος κωδικός # νέος κωδικός #( 6 ως 8 ψηφία).

**Για έξοδο από τον προγραμματισμό:** \*

### Επιλογές Κατάστασης Λειτουργίας

- Με κάρτα ή PIN : 32 # (Αυτή είναι η εργοστασιακή κατάσταση)
- Με κάρτα και PIN μαζί : 31 #
- Μόνο με κάρτα: 30 #

Για προσθήκη χρήστη με PIN: 1 ID # PIN #

(Το ID μπορεί να είναι από 1 ως 2000, το PIN από 0000 ως 9999 **εκτός από το 1234**

Για την προσθήκη συνεχόμενων χρηστών: 1 ID-1 # PIN # ID-2 # PIN # κτλ.

### Παράδειγμα:

Για την προσθήκη του 1ου χρήστη, πατάμε \*999999# για να μπούμε στον προγραμματισμό και έπειτα πατάμε το 1, τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ, μετά # τον ΚΩΔΙΚΟ και ξανά #, δηλαδή 1 1 # 5678 #

**Για διαγραφή χρήστη με PIN: 2 ID #**

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα: 1 Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για διαγραφή χρήστη με κάρτα: 2 Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και ID: 1 ID # Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για διαγραφή χρήστη με κάρτα με χρήση του ID: 2 ID #**

**Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών: 2 0000 #**

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ PIN (31#)

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και PIN:** Προσθέτουμε το χρήστη με κάρτα όπως στην κατάσταση (32 #)  
Πατάμε \* για έξοδο από τον προγραμματισμό.

**Για να ορίσουμε το PIN στη συγκεκριμένη κάρτα:** \*Ανάγνωση Κάρτας 1234 # PIN # PIN #

**Για αλλαγή PIN με ανάγνωση κάρτας:** \*Ανάγνωση Κάρτας Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

**Για αλλαγή PIN με την χρήση του ID:** \* ID # Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

**Για διαγραφή χρήστη: 2 ID # Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών: 2 0000 #**

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (30#)

**Για προσθήκη και διαγραφή κάρτας:** όπως στην κατάσταση 32#

## ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

**Αλλαγή χρόνου του ρελέ (κυπρί): 4 0-99 # πχ 415# για 15 δευτερόλεπτα**

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μόνο ο κωδικός του εγκαταστάτη επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.

1. Κόβουμε την τροφοδοσία
2. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο #
3. Συνδέουμε την τροφοδοσία
4. Όταν το buzzer ηχήσει δυο φορές αφήνουμε το πλήκτρο #

**Προσοχή** Η εγκατάσταση του πληκτρολογίου πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς με επαρκής γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και των κανόνων ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ S212-W

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να Ανοίξει την πόρτα Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε δίεση (#) ή περνάμε την κάρτα , το φως γίνεται πράσινο και ανοίγει η πόρτα.

**Για να αλλάξει κωδικό ο χρήστης** (χωρίς να χρειαστεί να μπει στο προγραμματισμό)

- Πατάμε ID # ΠΑΛΙΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΝΕΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΞΑΝΑ\_ΝΕΟΣ\_ΚΩΔΙΚΟΣ\_#

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ	<b>+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>
ΜΑΥΡΟ	<b>- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NORMAL CLOSED, NC
ΜΟΒ	ΜΕΣΑΙΑ ΛΗΨΗ, COM
ΜΠΛΕ	NORMAL OPEN, NO
ΡΟΖ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΦΥΣΤΙΚΙ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΦΕ	Συνδέουμε μια μαγνητική επαφή στην πόρτα και εάν η επαφή μείνει ανοιχτή πάνω από 1 λεπτό, δίνει συναγερμό. Για να ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, πληκτρολογούμε: MASTER ΚΩΔΙΚΟ και δίνουμε την εντολή 61#. Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή, πατάμε 60#, η οποία είναι By Deafault.
ΓΚΡΙ	Εντολή σειρήνας GO -(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ, (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΑΣΠΡΟ	D1
ΠΡΑΣΙΝΟ	D0

## ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

**Για είσοδο στον προγραμματισμό:** \* MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ # (Ο εργοστασιακός Master Κωδικός είναι 999999).

**Για αλλαγή του Master Κωδικού:** 0 νέος κωδικός # νέος κωδικός #( 6 ως 8 ψηφία).

**Για έξοδο από τον προγραμματισμό:** \*

### Επιλογές Κατάστασης Λειτουργίας

- Με κάρτα ή PIN : 32 # (Αυτή είναι η εργοστασιακή κατάσταση)
- Με κάρτα και PIN μαζί : 31 #
- Μόνο με κάρτα: 30 #

Για προσθήκη χρήστη με PIN: 1 ID # PIN #

(Το ID μπορεί να είναι από 1 ως 2000, το PIN από 0000 ως 9999 **εκτός από το 1234**)

Για την προσθήκη συνεχόμενων χρηστών: 1 ID-1 # PIN # ID-2 # PIN # κτλ.

### Παράδειγμα:

Για την προσθήκη του 1ου χρήστη, πατάμε \*999999# για να μπούμε στον προγραμματισμό και έπειτα πατάμε το 1, τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ, μετά # τον ΚΩΔΙΚΟ και ξανά #, δηλαδή 1 1 # 5678 #

**Για διαγραφή χρήστη με PIN: 2 ID #**

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα: 1 Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για διαγραφή χρήστη με κάρτα: 2 Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και ID: 1 ID # Ανάγνωση Κάρτας #**

**Για διαγραφή χρήστη με κάρτα με χρήση του ID: 2 ID #**

**Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών: 2 0000 #**

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ PIN (31#)

**Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και PIN:** Προσθέτουμε το χρήστη με κάρτα όπως στην κατάσταση (32 #)  
Πατάμε \* για έξοδο από τον προγραμματισμό.

**Για να ορίσουμε το PIN στη συγκεκριμένη κάρτα:** \*Ανάγνωση Κάρτας 1234 # PIN # PIN #

**Για αλλαγή PIN με ανάγνωση κάρτας:** \*Ανάγνωση Κάρτας Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

**Για αλλαγή PIN με την χρήση του ID:** \* ID # Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

**Για διαγραφή χρήστη: 2 ID # Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών: 2 0000 #**

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (30#)

**Για προσθήκη και διαγραφή κάρτας:** όπως στην κατάσταση 32#

## ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

**Αλλαγή χρόνου του ρελέ (κυπρί): 4 0-99 # πχ 415# για 15 δευτερόλεπτα**

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μόνο ο κωδικός του εγκαταστάτη επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.

5. Κόβουμε την τροφοδοσία
6. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο #
7. Συνδέουμε την τροφοδοσία
8. Όταν το buzzer ηχήσει δυο φορές αφήνουμε το πλήκτρο #

**Προσοχή** Η εγκατάσταση του πληκτρολογίου πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς με επαρκής γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και των κανόνων ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.