## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ CamHi

Για να βάλουμε την κάρτα SIM, ανοίγουμε το πάνω μέρος της κάμερας, και τη τοποθετούμε όπως δείχνει στην εικόνα (στην εικόνα η κάρτα είναι έξω και κουμπώνει πλήρως μέσα στο μεταλλικό ΔΕΝ ξεχνάμε η κάρτα sim να είναι χωρίς PIN



Για να αντικαταστήσουμε τη κάρτα SD, ανοίγουμε το πίσω μέρος της κάμερας η κάρτα στη φωτογραφία φαίνεται έξω, κουμπώνει μέχρι μέσα

SEC





To solar πάνελ έχει 2 καλώδια τα οποία πρέπει να μπουν στη κλέμα που διαθέτει η μπαταρία για τη φόρτιση το φις toy solar , πρέπει να κοπεί για να μπουν τα καλώδια + στο κόκκινο, - στο μπλε



## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αφού τελειώσουμε την εγκατάσταση, χρειαζόμαστε ένα κινητό τηλέφωνο η ένα Laptop

Στο κινητό κατεβάζουμε την εφαρμογή CamHi



CamHi franck Tools PEGI 3

★★★★★ 5,918 ≗

Add to Wishlist

Install

Κατόπιν συνδεόμαστε στο WiFi δίκτυο MIFI\_XXXX, με κωδικό 1234567890 και ανοίγουμε τη εφαρμογή

Πατάμε Add Camera

Πατάμε Search Camera

## η εφαρμογή βρίσκει τη κάμερα και πατάμε πάνω της

12:34	'	12:35 🗖	· 🖄 🐨 🗚 🗎	1	2:35 🖬	· 🛈 🗤
Camera		< Add C		<	Camera	list
Add Camera	>	Name: Came	era	19	TTT-1811/11-NFHFH 12.168.100.100	
	×	UserName: admin	n			
		UID:				
		Password admin	n			
		🔡 Scan QR code	e, add UID >			
		Q Search Came	era from LAN			
		🛜 Wireless Inst	allation >			
Camera Picture Vid	ose ose	$\triangleleft$			$\triangleleft$ $\bullet$	

Τα στοιχεία συμπληρώνονται και πατάμε αποθήκευση

η κάμερα φαίνεται online πατώντας πάνω της βλέπουμε ζωντανά αν επιλέξουμε βιντεο βλέπουμε έγγραφες στη SD card

12:35 💻	- Ö 😪 Z	$\sim$	12:35 🗖		© <b>▼</b> ∡R ⊥
(	Add Camera				
Name:	Camera			ld Camera	
UserName:	admin			Camera Online TTTT-1811:11-NFHFH	<u>ن</u>
JID:	TTTT-181111-NFHFH				
Password	admin				
🔛 Scan	QR code, add UID	>			
Q Sear	ch Camera from LAN	>			
🛜 Wirel	less Installation	>			
			Camera	Picture Video	About
$\bigtriangledown$					
			N	1	
				9	

Σε περίπτωση που θέλουμε να η κάνουμε από λαπτοπ εγκαθιστούμε το πρόγραμμα CamHI από το CD η το κατεβάσουμε από το www.camhi.top

συνδεόμαστε στο WiFI δίκτυο MIFI\_XXXX με κωδικό 1234567890

η εφαρμογή βρίσκει την κάμερα και την καταχωρούμε

P2P Client-v6.4.2.3					? = 🗆 X
IP CAMERA	🧕	) 📀 📀	) 🔯 🐻		Users: admin 2018–12–18 16:22:19
Device Management	INO. I UI	ID I IF	Add Area	- OP Region	
Parameter settings		1-NFH H 192.168.1	00.100 Modify Area		
Record Management			Delete Area		
Linkage Alarm					
User Management			Input UID		
Other Settings			Modify Device		
			Delete Device		
			Add		
			Search		
			Select All		

Συνέχεια μπορούμε να δούμε ζωντανά

P2P Client-v6.4.2.3	$\sim$		? = 🗆 ×
IP CAMERA	💽 🕂 📀 🛞	🔯 💿 🔒	Users: admin 2018-12-18 16:30:58
List - Region - STTT	TTTTEL IL - NSLFH IP Camera		2018-12-18 16:30:57
	~ 4		
	Source	Time	Event
		18-12-18 16:30:39 Conne	ect Success!
PRESET	TTTT-	18-12-18 16:21:40 Disco	nnect
I NEDE I		Discontration Discon	
	TTTT	18-12-18 16:21:04 Conn	ect Failure!

καθώς και αναπαραγωγή,

για αναπαραγωγή επιλέγουμε την κάμερα την ώρα και πατάμε αναζήτηση, κατόπιν βγαίνει λίστα στα αριστερά με τις εγγραφές, τις οποίες επιλέγουμε



## **GPRS Router**

Η κάμερα περιλαμβάνει ένα 3G/4G router, το οποίο χρειάζεται κάρτα SIM χωρίς PIN, και συνήθως δίνει ίντερνετ αμέσως και χωρίς καμία ρύθμιση, δοκιμάστηκε επιτυχώς με κάρτες Q, WIND, **COSMOTE, FROG ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ** 

Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ρύθμιση, εφόσον έχουμε συνδεθεί με κινητό ή laptop στο WIFI MIFI\_XXXX, password =1234567890

Ανοίγουμε την σελίδα http://192.168.100.1 επιλέγουμε αγγλικά πάνω δεξιά, και βάζουμε κωδικό admin

Επιλέγουμε Network settings 8 (i) 192.168.100.1/index.html#hc 2 FDD\_LTE 20210 **₽**t∎ **4G** Modify Login Password Logout English V **Connect Status Network Settings Connected Devices** Wireless Broadband Mode Network Settings 0.63Kb/s Wi-Fi Settings 8.04Kb/s П 00:00:17 Status Information IMEI 358511042328702 IMSI -108 dBm Signal Strength MIFI\_4379

Copyright © 2007-2017 All rights reserved

Επιλέγουμε τα σωστά ΑΡΝ όπως μας έδωσε ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας



Copyright © 2007-2017 All rights reserved



