



Οι ανιχνευτές διαθέτουν κλέμα σύνδεσης με σήμανση B, η οποία χρησιμοποιείται σε περίπτωση σύνδεσης εξωτερικής ενσύρματης μαγνητικής επαφής.

Ο βραχυκυκλωτήρας (jumper) A/B επιτρέπει την επιλογή τρόπου λειτουργίας του ανιχνευτή, είτε με την εσωτερική μαγνητική επαφή (reed contact) είτε με εξωτερική ενσύρματη μαγνητική επαφή ή διακόπτη.

Όταν είναι τοποθετημένος ο βραχυκυκλωτήρας στη θέση A, ο ανιχνευτής λειτουργεί με την εσωτερική μαγνητική επαφή (reed contact) ως επαφή ενεργοποίησης (trigger) μετάδοσης.

Όταν είναι τοποθετημένος ο βραχυκυκλωτήρας στη θέση B, ο ανιχνευτής λειτουργεί με εξωτερική ενσύρματη μαγνητική επαφή ή διακόπτη.

Όταν δεν είναι τοποθετημένος βραχυκυκλωτήρας ούτε στη θέση A ούτε στη θέση B (και οι δύο θέσεις ανοικτές), ο ανιχνευτής λειτουργεί ταυτόχρονα και με την εσωτερική μαγνητική επαφή και με την εξωτερική ενσύρματη μαγνητική επαφή ή διακόπτη.

Τα καλώδια της εξωτερικής μαγνητικής επαφής ή του διακόπτη πρέπει να διέρχονται μέσω οπής που θα διαμορφωθεί στο πλαστικό περίβλημα του ανιχνευτή.